

Overhead Shop Crane Safety Meeting Kit – Spanish



QUÉ ESTÁ EN RIESGO

Los trabajadores necesitan capacitación sobre los peligros y el funcionamiento de las grúas, y nunca deben olvidar las cuestiones de seguridad al desplazarse por encima de la cabeza. Solo los operarios capacitados deben utilizar grúas puente.

CUÁL ES EL PELIGRO

PELIGROS HABITUALES DE LAS GRÚAS PUENTE

Sobrecarga de puentes grúa – Límites de carga. Dejar caer repentinamente una carga pesada, utilizar piezas defectuosas, cargar lateralmente una pluma y forzar una grúa puente por encima de su capacidad operativa pueden provocar sobrecargas.

Los operadores deben conocer la capacidad de carga de su grúa de taller; las cargas que superen los límites de la grúa no deben moverse. No se deben elevar cargas que no se puedan apoyar de forma segura. Antes de mover cargas, el operario de la grúa debe inspeccionar el camino de la grúa en busca de obstáculos y personas; el camino debe estar despejado antes de iniciar cualquier movimiento de la grúa.

Caida de materiales. La caída de cargas es uno de los riesgos más peligrosos de las grúas puente. Puede provocar lesiones graves, daños materiales o la muerte.

Problemas eléctricos. Según la OSHA, aproximadamente la mitad de los accidentes con grúas aéreas se deben a que sus partes metálicas entran en contacto con cables de alta tensión. Esto ocurre cuando la grúa está siendo operada cerca o debajo de líneas eléctricas y la pluma o la línea de elevación toca cualquiera de dichas líneas.

Puntos de pellizco y aplastamiento. Mientras la grúa esté en funcionamiento, los operadores y otros trabajadores de la obra deben ser conscientes de los posibles puntos de pellizco y aplastamiento y mantenerse alejados de la maquinaria en movimiento en todo momento. Los operarios y cargadores deben llevar ropa ajustada y el pelo y las joyas bien sujetos cuando trabajen cerca de grúas. Los trabajadores nunca deben “subirse a la carga” de una grúa puente.

COMO PROTEGERSE

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER EN EL MANEJO DE PUENTES GR?

Qu[□] hacer...

- Conozca el ciclo de trabajo de la CMAA (frecuencia de uso, tipo de carga y peso medio de la carga) de la aplicaciⁿ de la grfa cuando especifique/compre el equipo. Aunque pueda costar m s, una grfa con el tama^o adecuado para la tarea a realizar durar m s y no requerir la sustituciⁿ prematura de motores, frenos, componentes el^{ctricos} y otros mecanismos clave.
- Lea el manual del propietario. Estos documentos informativos, elaborados por el fabricante de la grfa, contienen especificaciones, dimensiones, instrucciones de funcionamiento, criterios de inspecciⁿ, listas de piezas, etc.
- Comprenda que la Administraciⁿ de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) exige a los operadores de instalaciones que proporcionen a sus empleados equipos seguros y que funcionen correctamente.
- "Inspecciona la grfa antes del inicio de cada turno de trabajo, así como a intervalos frecuentes y periódicos?
- Comprenda que las grfas utilizadas en entornos difíciles y/o con un ciclo de trabajo m s elevado requerir n que las inspecciones frecuentes y periódicas se realicen con mayor frecuencia.
- Realice el mantenimiento preventivo periódico especificado por el fabricante de la grfa para garantizar una larga vida ftil.
- Contrate a profesionales independientes de servicio e inspecciⁿ de grfas con experiencia en el equipo específico si subcontrata el mantenimiento preventivo y las reparaciones.
- Aseg^{re}se de que todos los empleados/operarios que vayan a utilizar la grfa hayan sido capacitados sobre su uso y funcionamiento correctos por alguien que tenga experiencia con el equipo.
- Siga todas las precauciones de seguridad especificadas por el fabricante de la grfa cuando utilice el equipo.

No hacer...

- No compre una grfa que sea demasiado pequeña para la aplicaciⁿ. Aunque puede suponer un ahorro en la inversiⁿ inicial, una grfa construida con especificaciones que no se ajustan a los requisitos reales de funcionamiento, proceso, entorno o carga ser propensa a averias m s frecuentes y a la sustituciⁿ prematura de componentes clave.
- No extravie ni tire el manual del propietario. Este documento es un recurso fundamental para los propietarios y operadores de grfas puente.
- No permita que un operario manipule una carga sin haber recibido antes la capacitaciⁿ adecuada.
- No intente levantar una carga que supere la capacidad nominal de la grfa.
- No utilice la grfa con una frecuencia superior a la especificada en su ciclo de trabajo.
- No golpee el puente ni los carros contra los topes finales; si lo hace, provocar un desgaste prematuro del equipo.
- No utilice la grfa para fines ajenos a su funciⁿ especificada.
- No permita que operarios sin formaciⁿ utilicen la grfa.

MEJORES CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA GR?AS PUENTE

- Nunca desplace una carga por encima de sus compa^{eros} de trabajo.
- No permita que los compa^{eros} de trabajo pasen por debajo de la carga.

- Devuelva el bloque de carga a su ubicaci n designada desp s de su uso.
- No deje el bloque de carga lo suficientemente bajo como para que alguien corra hacia el.
- No deje nunca desatendida una carga suspendida.
- No deje eslingas sin usar suspendidas en el gancho de una gr a y que se enganchen en el equipo que pasa.
- Si tiene una zona de almacenamiento designada, translade la gr a a ese lugar.
- Preste atenci n a lo que est  haciendo - no se permita descuidarse o distraerse.

CONCLUSI?N

Los gruistas, aparejadores y empleados que trabajan cerca de puentes gr a deben ser conscientes de los peligros específicos de estas grandes m quinas.